



## ATYS G M

Automatické prepínače 40 A až 160 A

93544004

ATyS g M 40A,4P

- Automatický prepínač siete nízkeho napätia v sieťach nízkeho napätia
- Možnosť prepínania aplikácie sieť - generátor, alebo sieť - sieť
- Elektrické a mechanické ovládanie
- Umožňuje automatické aj diaľkovo riadené manuálne ovládanie



### POPIS PRODUKTU

ATys g M sú automatické prepínače z výkonovej rady od 40 A do 160 A, príbuzné výrobkom Atys g. Každý je vybavený dvoma nezávislými vstupmi pre napájanie, ktoré môžu byť pripojené individuálne. Prepínače sú ovládané pomocou elektromagnetov a dostupné vo dvojpólovej aj štvorpólovej verzii. Parametre (intervaly napätia a frekvencie, hysteréziu) možno meniť pomocou potenciometrov a DIP prepínačov na hlavnom paneli.

Doporučené príslušenstvo:

ATyS g M	Menovitý prúd (A)	Počet pólov	Sieť (VAC)	Prepojovacia lišta	Meracia svorka	Kryt vývodov	Pomocné kontakty	Ochrana panela
93532004	40	2	230	13092006 <sup>(1)</sup> 13094006 <sup>(2)</sup>	2x 13994006	2x 22944016	13090001 <sup>(3)</sup> 13090011 <sup>(4)</sup>	13590000
93544004		4	230/400					
93532006	63	2	230					
93544006		4	230/400					
93544008	80	4	230/400					
93532010	100	2	230					
93544010		4	230/400					
93544012	125	4	230/400					
93544016	160	4	230/400	13094016				

(1) 2-pól. verzia


(2) 4-pól. verzia

(3) oddelený COM

(4) spoločný COM

## ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý prúd	40 A
Počet pólov	4
Typ aplikácie	sieť - generátor



- 1: hlavná zdroj (sieť)  
 2: záložná zdroj (generátor)
- 1: manuálny prepínač sieti / zmena prerozpty  
 2: nast. prepínači pod záložň  
 3: blokování automatického módu  
 6: režim udržujúci dostupnosť produktu  
 7: start / stop generátora
- A: prepájača (príslušenstv)  
 B: pomocný kontakt - 1 NO-NC kontakt na pozíci I, 0, II (príslušenstv)

