



ROZŠIROVACIE MODULY PRE XD10 A XD26

Série XD10 a XD26

88970231

Rozšiřující modul XR14 24 V DC



- Napájanie cez základný modul a rovnaké napätie na vstupoch
- Reléové výstupy, z ktorých jeden je prepínací na module XE10
- Modbus RTU alebo TCP

POPIS PRODUKTU

Použitím štyroch rôznych rozširujúcich modulov sa všetky vstupy / výstupy logických modulov rýchlo a ľahko prispôbia aktuálnym potrebám. S maximálnym rozšírením je prístup až ku 30 vstupom a 20 výstupom. V závislosti od zvoleného základného modulu, je možné získať reléové a tranzistorové výstupy v rovnakej rozšírenej jednotke. XR moduly sa môžu používať v rámci siete komunikačných modulov XN03 a XN05.

ŠPECIFIKÁCIA

Počet vstupov	8
Počet výstupov	6
Napájacie napätie	24 V DC
Úroveň log.1 (DC vstup)	15 V
Úroveň log.0 (DC vstup)	5 V
Max. spínané napätie	250 V AC
Prevádzková teplota max.	70 °C
Prevádzková teplota min.	-20 °C
Zhoda s normami	CE, CSA, RoHS, UL
Hĺbka	57,5 mm
Šírka	72 mm
Výška	90 mm

