



## CHRONOS 2 / 22,5 MM, ČASOVÉ RELÉ, MONTÁŽ NA DIN

Série Chronos

88865103  
TUR3 časové relé U 12-240 V AC/DC

- Jedno / Multifunkčné
- 7 časových rozsahov (0,1 s – 100 h)
- Široký rozsah napájajúcich napäťí
- Montáž na DIN lištu, šírka modulu 17,5mm



### POPIS PRODUKTU

Malé časové relé série Chronos 2 pre montáž na DIN lištu ponúka v rôznych kombináciách viac niež 20 časových funkcií. Napríklad MUR1 je multifunkčné relé s funkciami A, B, C, D, Di, Ht, Ac a Bw. Funkcie D / Di a Ac majú rovnaký čas pre aktiváciu a deaktiváciu (jedno tlačidlo). Funkcia L/Li má čas aktivácie a deaktivácie nastaviteľný nezávisle. Všetky nastavenia sú prístupné z predného panela, potom je možné robiť zmeny aj po instalácii zariadenia. Vonkajšie zaťaženie môže byť pripojené parallelne k pomocnému riadacemu vstupu (Y1). Zelená LED indikuje prítomnosť napäťia (bliká počas časovania). Po zopnutí výstupného relé LED svieti.

### Diagramy časových funkcií

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Funkce A<br>Zpožděný příhah   | Funkce H<br>Zpožděný odpad  | Funkce Li<br>Nesymetrický cyklováč začínající impulzem                              | Funkce C<br>Zpožděný odpad po skončení impulzu                                      |
|  |  |  |  |
| Funkce At<br>Zpožděný příhah s pamětí   | Funkce Ht<br>Zpožděný odpad s pamětí  | Funkce D<br>Symetrický cyklováč začínající prodlevou                                | Funkce Bw<br>Přechodný impulz při sepnutí a rozepnutí kontaktu                      |

  

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Funkce B<br>Impulsní příhah (prodloužení impulzu)                                   | Funkce L<br>Nesymetrický cyklováč začínající prodlevou                              | Funkce Di<br>Symetrický cyklováč začínající impulzem                                | Funkce Ac<br>Kombinovaný zpožděný příhah a zpožděný odpad od kontaktu C             |
|  |  |  |  |