



## ROZŠIROVACIE MODULY PRE XD10 A XD26

Série XD10 a XD26

88970215

Rozšiřující modul XR06 12 V DC



- Napájanie cez základný modul a rovnaké napätie na vstupoch
- Reléové výstupy, z ktorých jeden je prepínací na module XE10
- Modbus RTU alebo TCP

### POPIS PRODUKTU

Použitím štyroch rôznych rozširujúcich modulov sa všetky vstupy / výstupy logických modulov rýchlo a ľahko prispôbia aktuálnym potrebám. S maximálnym rozšírením je prístup až ku 30 vstupom a 20 výstupom. V závislosti od zvoleného základného modulu, je možné získať reléové a tranzistorové výstupy v rovnakej rozšírenej jednotke. XR moduly sa môžu používať v rámci siete komunikačných modulov XN03 a XN05.

### ŠPECIFIKÁCIA

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Počet vstupov            | 4                 |
| Počet výstupov           | 2                 |
| Napájacie napätie        | 12 V DC           |
| Úroveň log.1 (DC vstup)  | 7 V               |
| Úroveň log.0 (DC vstup)  | 3 V               |
| Max. spínané napätie     | 250 V AC          |
| Prevádzková teplota max. | 70 °C             |
| Prevádzková teplota min. | -20 °C            |
| Zhoda s normami          | CE, CSA, RoHS, UL |
| Hĺbka                    | 57,5 mm           |
| Šírka                    | 35,5 mm           |
| Výška                    | 90 mm             |

