



Dopyt



CHRONOS 2 / 22,5 MM, ČASOVÉ RELÉ, MONTÁŽ NA DIN

Série Chronos

88865100

TUR4 časové relé U 12 V DC/AC

- Jedno / Multifunkčné
- 7 časových rozsahov (0,1 s – 100 h)
- Široký rozsah napájacích napätí
- Montáž na DIN lištu, šírka modulu 17,5mm



POPIS PRODUKTU

Malé časové relé série Chronos 2 pre montáž na DIN lištu ponúka v rôznych kombináciách viac než 20 časových funkcií. Napríklad MUR1 je multifunkčné relé s funkciami A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac a Bw. Funkcie D / Di a Ac majú rovnaký čas pre aktiváciu a deaktiváciu (jedno tlačidlo). Funkcia L/Li má čas aktivácie a deaktivácie nastaviteľný nezávisle. Všetky nastavenia sú prístupné z predného panela, potom je možné robiť zmeny aj po instalácii zariadenia. Vonkajšie zaťaženie môže byť pripojené paralelne k pomocnému riadacemu vstupu (Y1). Zelená LED indikuje prítomnosť napätia (bliká počas časovania). Po zopnutí výstupného relé LED svieti.

Diagramy časových funkcií

Funkce A
Zpožděný přitah



Funkce H
Zpožděný odpad




Funkce Li
Nesymetrický cyklovač začínající impulzem




Funkce C
Zpožděný odpad po skončení impulzu




Funkce At
Zpožděný přitah s pamětí




Funkce Ht
Zpožděný odpad s pamětí



Funkce D
Symetrický cyklovač začínající prodlevou



Funkce Bw
Přechodný impuls při sepnutí a rozepnutí kontaktu




Funkce B
Impulsní přitah (prodloužení impulsu)



Funkce L
Nesymetrický cyklovač začínající prodlevou



Funkce Di
Symetrický cyklovač začínající impulzem



Funkce Ac
Kombinovaný zpožděný přitah a zpožděný odpad od kontaktu C

